# Felhasználói kézikönyv

### Digitális műholdvevő

# Általános biztonság

#### Figyelem!



- Mindig tartsa be az útmutatást, hogy elkerülje az esetleges sérülést vagy a készülék megrongálódását.
- Tisztítás előtt húzza ki a vevőt az áramforrásból.
- A vevő külső részének tisztításához kizárólag enyhén nedves anyagot használjon.
- Ne használjon a gyártó által nem ajánlott kiegészítőket, mivel problémát okozhat, és megszűnhet a jótállás.
- Ne helyezze a vevőt instabil helyre (asztal, állvány).
- A vevő leeshet, sérülést okozhat vagy megrongálódhat.
- Ne blokkolja vagy takarja a vevő nyílásait. (Ezek a szellőzést és a túlmelegedés elleni védelmet szolgálják.)
- Ne helyezze a vevőt fűtőtestre, hőforrásra vagy annak közelébe.
- Ne helyezze a vevőt szellőzés nélküli zárt helyre.
- Ne helyezze a vevőt más elektromos készülék tetejére vagy alá.
- A készüléket nem érheti csepegés vagy akármilyen folyadék, és ne kerüljön folyadékkal teli tárgy (váza) közelébe.
- A készüléket kizárólag a címkén jelzett megfelelő áramforrásról működtesse.
- A tápkábelt a dugasz megragadásával és nem a kábel húzásával húzza ki.
- Vezesse úgy a tápkábelt, hogy ne lehessen rálépni, vagy ne szorulhasson be sehova.
  Fordítson figyelmet a csatlakozó kábelekre, és a pontra, ahol kilépnek a készülékből.

- Használjon olyan kimenetet, mely túláram elleni védelmet biztosít, vagy földelve van.
- Ne tartsa a készüléket a következő helyeken, különben problémát okoz:
- ahol túl meleg vagy hideg van.
- ahol magas a páratartalom,
- ahol szélsőséges hőmérséklet van, például: légkondicionáló vagy fűtőnyílás előtt,
- ahol korom vagy por található,
- zárt területeken, ahol a hő nem tud elszabadulni,
- ahol közvetlen napfény éri.
- A kiegészítő védelem érdekében, pl. villámlás idején, vagy amikor a vevőt hosszú ideig, használaton kívül hagyják, húzza ki a falból és szakítsa meg a kapcsolatot a vevő és az antenna között. Ez bizonyos védelmet nyújt a villám vagy túláram által okozott esetleges kár ellen.
- A födugasz számít megszakitó készüléknek.





### Szerviz



Ne kísérelje meg a vevőkészülék szervizelését, mivel a fedél felnyitásával vagy levételével veszélyes feszültségnek teszi ki magát, és a jótállás érvénytelenné válik. Szervizigény esetén forduljon engedéllyel rendelkező szakemberhez.

### Előlap



- 1. A készenléti, illetve a működési üzemmód gombja
- 2. Hangerő gombok
- 3. Programváltó gombok

#### Hátlap

![](_page_1_Figure_9.jpeg)

- 1. LNB a műholdvevő antenna kábelének csatlakoztatása
- 2. RJ45 ETHERNET szervizcsatlakozó
- 3. USB-s eszköz csatlakoztatása
- 4. HDMI tévé csatlakoztatása HDMI-kábel segítségével

- 5. Audio
- 6. CVBS
- 7. S/PDIF (OPTICAL) hangrendszer csatlakoztatása S/PDIF-kábel segítségével
- 8. DC 12V 1.5A IN hálózati adapter csatlakozó

#### Megjegyzés

A hátsó panel kinézete előzetes tájékoztatás nélkül változhat.

### Távirányító

![](_page_2_Picture_1.jpeg)

![](_page_2_Figure_2.jpeg)

#### Megjegyzés

- Amikor behelyezi az elemet, kérjük ügyeljen a polaritásra.
- A távirányító kinézete előzetes bejelentés nélkül változhat.

1.	Némítás	a hang ki-/bekapcsolása
2.	Készenléti üzemmód	váltás a működési és készenléti üzemmód között
3.	Számgombok	csatornaváltás, PIN-kód beírás
4.	TV/Rádió	váltás TV és rádió üzemmód között
5.	TEXT	váltás teletext és TV üzemmód között
6.	MEDIA	felvett tartalmak megjelenítése
7.	GUIDE	műsorújság megjelenítése
8.	MENU	menü megjelenítése
9.	i(INFO)	programinformáció megjelenítése
10.	Nyílgombok	kurzor mozgatása fel-le, illetve jobbra-balra
11.	ОК	változtatások elfogadása
12.	VOL	hangerő beállítása
13.	СН	programváltás
14.	EXIT	kilépés
15.	OPT	nyelv, felirat, időzített kikapcsolás beállítása
16.	BACK	visszalépés a menüben
17.	Színes gombok:	piros: OSD menü megjelenítése zöld: csatornalista megjelenítése sárga: keresés megjelenítése kék: üzenetek megjelenítése
18.	Record	aktuális műsor rögzítése
19.	Pause	rögzítés szüneteltetése
20.	Stop	rögzítés leállítása
21.	REW	visszapörgetés
22.	FF	előrepörgetés
23.	Play	lejátszás
24.	Jump back	visszapörgetés 30 másodperccel
25.	AUDIO	AUDIO mód változtatása: mono jobb, mono bal, stereo
26.	SLEEP	automatikus kikapcsolás
27.	Jump forward	előrepörgetés 30 másodperccel
28.	TV/STB	váltás TV és STB üzemmód között
29.	SUB-T	felirat ki-/bekapcsolása

### A készülék üzembe helyezése

![](_page_3_Picture_1.jpeg)

![](_page_3_Picture_2.jpeg)

1. A műholdantenna csatlakoztatásához

Csatlakoztassa a műholdantenna kábelét az LNB-hez.

2. A tévé csatlakoztatásához

Csatlakoztassa a A/V kábelt a vevőhöz.

3. A Digitális audiorendszer csatlakoztatásához Csatlakoztassa az S/PDIF optikai kábelt egy digitális erősítőhöz .

#### Megjegyzés

A hátsó panel kinézete előzetes tájékoztatás nélkül változhat.

#### A menü használata

Nyomja meg a MENÜ gombot a távirányítón. A képernyőn megjelenik a "Főmenü".

- 1. A ▲ / ▼ / ◀ / ► gombokkal az almenükhöz juthat el.
- 2. Nyomja meg az **OK** gombot a menüpont kiválasztásához vagy megerősítéséhez.
- 3. Nyomja meg a **BACK** gombot, hogy visszatérjen az előző menüponthoz.
- 4. A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

![](_page_4_Picture_1.jpeg)

### Könnyű installálás

A rendszer első bekapcsolásakor csak a "Könnyű installálás" menü látszik. A Könnyű installálás segítségével kiválaszthatja a különféle nyelveket, beállíthatja az időt és a csatornakeresést.

#### 1. Nvelv

A menü nyelvének beállítása

- 2. Orszáa
  - Ország kiválasztása

- 4. Képernyőtípus A képernyő illesztési módjának kiválasztása 5. Felbontás
- A video felbontása 6. Keresés Elérhető csatornák keresése

#### 3. TV

A tévé képarányának beállítása

### Alapfunkció

#### 1. A csatorna információs sávja

Amikor adás közben megnyomja az i (INFO) gombot, látható lesz a csatorna információs sávja.

- A csatorna kiválasztásához nyomja meg a A / V gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
- Az előző vagy a következő programinformációhoz nyomia meg a
- · A programinformáció megtekintéséhez nyomja meg újra az i (INFO) gombot.

#### Teletext 2.

A teletext eléréséhez nyomia mea a **TEXT** aombot.

#### Audio & feliratozás 3.

Nyomja meg az AUDIO vagy SUB-T gombot, majd válassza ki a kívánt nyelvet a hangsáv vagy felirat vonatkozásában.

#### 4. Fizetős szolgáltatások (PPV) menü

Itt eav rövid leírást találhat a PPV menü ielentéséről. Információt találhat a rendelt eseményekről, a smartkártya és a set top box sorozatszámáról, valamint a PPV szolgáltatás megrendeléséről.

#### 5. Üzenet menü

Ebben a menüben a szolgáltató által küldött üzeneteket rendezheti és olvashatja. A menüt a kék gombbal érheti el.

![](_page_5_Picture_1.jpeg)

#### Csatornakezelés

#### EPG (Elektronikus program útmutató) képernyő

Az EPG képernyőprogram információt nyújt mindegyik csatorna vonatkozásában, dátum és idő alapján.

#### 1. Az EPG képernyő megtekintése

- Élő csatorna nézése közben nyomja meg a GUIDE gombot.
- A kívánt csatorna eléréséhez használja a / V / V / Bombokat, majd nyomjon OK-t a kiválasztott programra váltáshoz.
- · Használja az i (INFO) gombot a program részletes információjának megtekintéséhez.
- · Használja a SÁRGA gombot a Kulcsszavas programkereséshez.

#### Csatornák listája

Az **OK** gombnak adás közbeni megnyomásával megtekintheti a Csatornák listáját. A Csatornák listájának nézetében a ▲ / ▼ gombokkal kiválaszthat egy másik csatornát.

#### Csatornák listájának szerkesztése

Ezekből a menükből megszerkesztheti a kedvenc listákat, blokkolhat, átugorhat, törölhet vagy áttehet egy adott csatornát. A hozzáférés útja: **MENÜ** gomb, **Csatornák listájának szerkesztése, OK, PIN-kód** (alap: 0000).

#### Felvétel

Ha behelyez egy USB-s tárolóeszközt az STB-ba, élő csatornákat rögzíthet vagy játszhat le a készüléken.

#### Programfelvétel

#### 1. Foglalás

A tervezett felvétel a **"Foglalás"** menüben jegyezhető elő. A menüt a **"Fómenü" "GUIDE"** részében találja. Az új foglalás hozzáadásához nyomja meg a **PIROS** gombot, majd válassza ki a részletes opciókat.

#### 2. Instant felvétel

A csatorna nézése közben a felvétel elindításához nyomja meg a **REC** gombot, a leállításhoz nyomja meg a **STOP** gombot.

#### A felvételek lejátszása

- A felvételek a "Felvételek" menüben találhatók a "Főmenü" "MÉDIA" részében.
- A kívánt felvétel kiválasztásához nyomja meg a ▲ / ▼ gombokat, majd a lejátszáshoz nyomja meg az OK gombot.

![](_page_6_Picture_1.jpeg)

#### **CA** rendszer

#### **Time Shift**

A vevő automatikusan és ideiglenesen elmenti a programot az USB-s eszközön, így a néző használhatja a szünet, lejátszás, gyorsan előre, gyorsan vissza, újrajátszás, stb. gombokat, miközben megtekinti az aktuálisan közvetített programot. Amikor megnyomja a << (gyors előre) vagy (Szünet) gombot, a time shift funkció elindul.

A menük elérését egy intelligens kártya (smartcard) biztosítja, amellyel hozzáférhet a zavart és a Pay-Per-View (fizetős) szolgáltatásokhoz. Helyezze be az intelligens kártyát a vevőkészülékének elülső panelnyílásába (chipes oldalával lefelé). Az intelligens kártya behelyezésével megtekintheti a kapcsolódó információkat.

### A rendszer beállítása

#### Nyelv

Kiválaszthatja a kívánt nyelvet a Menü, Audio vagy Felirat vonatkozásában.

#### ldő

A rendszeridő manuálisan beállítható vagy automatikusan is beállítható a kiválasztott ország alapján.

#### 1. Ébresztési idő

Az STB bekapcsol a menüben beállított időpontban.

2. Alvásidő

Az STB alvási üzemmódra vált a menüben beállított időpontban.

#### Blokkolásvezérlés

#### 1. Csatornablokkolás

Ha bekapcsolja, szüksége van a PIN-kódra, amikor kiválasztja a Csatornák listájának szerkesztésében beállított blokkolt csatornát.

2. Szülői blokkolás

A Szülői blokkolás funkció bekapcsolásával életkoralapú tiltásokat aktiválhat az egyes csatornákra. Az így lezárt csatornák megtekintéséhez jelszó megadása szükséges.

#### 3. Menüblokkolás

Amennyiben ez a funkció be van kapcsolva, PIN-kód megadása szükséges a csatornalista szerkesztéséhez és a rendszerbeállításhoz.

#### 4. PIN kód megváltoztatása

Ebben a menüben megváltoztathatja a PIN-kódot. Eredetileg "0000". Ha elfelejti a kódot, a "Menüblokkolás" ablakkal találkozhat, amikor megpróbál belépni a "Rendszerbeállítások" menüpontba. Ebben az esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

![](_page_7_Picture_1.jpeg)

#### AV beállítás

Számos opció közül választhat az input/output jelt illetően.

- TV: Képarány
- Képernyő formátum: a szélek kitöltésének módja
- Felbontás: 1080i, 720p, 576p
- NV kimenet: Ha a SCART támogatja az RGB vezérlést, válassza az "NV-RGB" beállítást. Máskülönben válassza az "A/V-CVBS" beállítást
- HDMI Audio: PCM, Dolby Digital

#### OSD beállítás

A felhasználói interfészek specifikációit, állíthatja be, pl.: menü átláthatóság.

#### Média beállítás

Elvégezheti a beállításokat a felvétel, Időváltás és az USB-s eszköz opciók vonatkozásában.

#### USB-s eszköz biztonságos eltávolítása

Mielőtt eltávolítja a vevőből az USB-s tárolóeszközt, menjen végig a menün a készülék védelme érdekében.

#### Szoftverfrissítés

A szoftver letöltése OTA-n keresztül (Over The Air) vagy USB-kapcsolattal történhet.

#### Gyári Reset

Csak abban az esetben alkalmazza ezt az opciót, ha ismételten el kell indítani a Könnyű installációt. Amennyiben a Gyári Reset funkciót használja, minden előzőleg beállított adat és csatorna törlésre kerül és az alapértelmezett beállítások kerülnek érvénybe.

#### Rendszerinformáció

A rendszerinformációt mutatja: modell neve, S/W, H/W, töltési verzió, stb.

#### Problémamegoldás

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Nincs kijelzési LED az elülső panelen. Nincs áram	Kábel helyes csatlakoztatása.
Nincs kép	Győződjön meg az STB bekapcsolásáról. Ellenőrizze a csatlakozást, és korrigáljon. Ellenőrizze a csatorna- és videokimenetet, és korrigáljon.
Gyenge képminőség	Ellenőrizze a jelszintet és az antennakábelt.
Nincs hang	Ellenőrizze a tévé és STB hangerősségét. Ellenőrizze a tévé és STB néma státuszát. Ellenőrizze az audiokábel csatlakozását.
A távirányítás nem működik	Irányítsa a távirányítót közvetlenül a vevő felé. Ellenőrizze és cserélje ki az elemeket. Ellenőrizze, hogy semmi sem blokkolja az elülső panelt.
A szolgáltatás nem működik, vagy zavar van	Ellenőrizze, hogy a Közös interfész modul és az intelligens kártya megfelelően vannak beillesztve. Ellenőrizze, hogy az intelligens kártya megfelel-e a kiválasztott szolgáltatáshoz.
Elfelejtette a titkos PIN-kódot	Tekintse meg a jelen kézikönyv PIN-kód megváltoztatása részét.